

Een terminal activeren onder een bestaand account

Zorg dat de mobiel, met het mobiele nummer zoals geregistreerd bij myPOS, binnen handbereik heeft liggen. U zult hier straks een SMS-code op gaan ontvangen.


Op de terminal:

Zorg dat de terminal is verbonden met het internet.


In de online omgeving myPOS.eu website

De URL is als volgt: <https://mypos.eu/nl/login>

Hier kunt u inloggen in uw online-omgeving. Selecteer het tabblad **DEVICES**



Selecteer in de linkerkolom de optie **ACTIVATE YOUR DEVICE**.



STAP 1 – Serienummer of productcode invoeren

Selecteer de optie **Product code**

Product code **Serial Number**

De productcode staat op de sticker onder de doos van uw myPOS terminal. Let er op dat u ook de voorloop-nullen invoert.

Hebt u de doos niet bij de hand? Dan kunt u de optie **Serial Number** gebruiken.

Hierbij kiest u eerst het juiste type terminal.

De D200 is zonder printer. De D210 en D210C hebben een bonprinter; op de terminal zelf staat D210. De S920 heeft ook een bonprinter; op de terminal staat S920. Het serienummer kunt u vinden op de achterkant van de terminal, aan de rechterkant van de witte sticker, het getal wat na "s/n" komt. Voer deze in.

myPOS Business Account		Fee
Open Account		Free of charge
Monthly fee, Annual fee		Free of charge
Inactivity fee		Free of charge
Outgoing bank transfer (SEPA)		3.00 EUR
myPOS Business Card		Fee
Annual, Monthly or other maintenance fee		Free of charge
Payment on POS terminal		Free of charge
Internet payments		Free of charge
ATM cash withdrawal in EU countries ≤ 300.00 EUR		2.00 EUR
ATM cash withdrawal in EU countries > 300.00 EUR		4.00 EUR
ATM cash withdrawal International ≤ 300.00 EUR		3.00 EUR
ATM cash withdrawal International > 300.00 EUR		4.00 EUR

The sale transaction fee (Merchant fee) and all other fees (if any) are available in the registration section on www.mypos.world and in your online myPOS account.

myPOS Mobile Package includes:

- Secure payment terminal
- Rechargeable battery
- Power adapter
- Prepaid Business Card
- Quick User Guide
- Technical specifications & Warranty
- Activation Guide

myPOS terminal operates with an e-money account issued by Satabank p.l.c., authorized to provide e-money and payment services in all EEA states.

FC CE ⓘ www.mypos.world **myPOS™**



Terminal type: *

Please, choose... ▼

Please, choose...

D200

D210

D210c

S920

Product code **Serial Number**

Terminal type: *

Please, choose... ▼

Serial Number: *

STAP 2 – Verkooppunt of mobiel

U kunt de terminal toekennen aan een verkooppunt (outlet). Indien u deze hebt aangemaakt dan kunt u de terminal aan dat verkooppunt koppelen. Gebruikt u geen verkooppunten of wilt u de terminal mobiel gebruiken selecteer dan **NEE**.

Step 2: Assign the device to an outlet: * ⓘ

No Yes

STAP 3 – Terminal instellingen

Vul nu hier in wat u o.a. op de bon wilt hebben staan, de valuta en de omschrijving van de terminal:

De "**Billing descriptor**" geeft de details weer wat de klanten zien bij de omschrijving van de transactie. Dit veld is maximaal 22 symbolen groot, inclusief de verplichte "MYPOS *"

"**Transactions currency**" is de valuta waarin u transacties wilt accepteren. Normaal is dat de EUR. U kunt de terminal ook instellen om Britse Ponden GBP of Zwitserse Franks (CHF) te accepteren.

"**Settlement account**" is het (sub)-account waar deze terminal aan gekoppeld wordt. Meestal staat hier één account.

"**Terminal name**" is een vrij te kiezen tekst; het is de omschrijving van uw terminal voor uw beheer. Dit veld is maximaal 32 karakters groot.

Klik vervolgens op de knop "**Confirm**". U ontvangt een veiligheidscode per SMS op uw telefoon. Vul de code die in de SMS heeft ontvangen in het onderstaande veld. Vink de box "I have read and agree....." Aan en klik op de knop "Generate activation code".

Vervolgens wordt de "Activation Code" gegenereerd. Voer deze code in op de terminal. De terminal zal nu geactiveerd worden en een eventuele software update uitvoeren. Na het herstarten van de terminal is deze klaar voor gebruik.

Step 3: Adjust the device settings:

Billing descriptor: *

MYPOS *

Your clients will see this information in the description of the transaction.
Maximum 22 symbols, including MYPOS *. Use Latin letters only.

Transactions currency: *

EUR ▼

The currency in which you will charge your clients

Settlement account: *

EUR / 50679746045 / EUR Account ▼

The account to which funds will be settled.

Terminal name:

Custom name

You will see this information in the transaction details. If you leave the field blank, your terminal will appear with its serial number. Maximum 32 symbols.

Please, enter the confirmation code, received by SMS:

If you didn't receive a SMS, you can resend it after 32 sec

I have read and I agree with the [General Terms and Conditions and tariff](#), [Privacy Policy](#), [Return Policy](#), [Acceptance Policy](#)

Cancel

Generate activation code

Verkooppunten / Outlets

Indien u over meerdere terminals beschikt kunt u deze toekennen aan verkooppunten. Dit kunnen vestigingen, verkooplocaties of auto's zijn.

Verkooppunt toevoegen

Onder het tabblad **DEVICES** selecteert u de optie **Settings**.

Klik op de knop **Add new outlet** rechts op het scherm.

U krijgt nu onderstaand formulier op uw scherm.

Add new outlet

Outlet details:

Outlet name:

Use Latin letters only

Business activity: ⓘ

Address:

Country of domicile:

ZIP / City:

Use Latin letters only

Address:

Allowed only Latin letters and numbers with maximum length 256 symbols

* All fields are mandatory

Continue

Organize your terminals

Organize and manage your terminals from a single menu by ordering them in Outlets.

See additional options:

Add new outlet

"Outlet name" is de naam van uw verkooppunt.

"business activity" vult u de bedrijfsactiviteit in. Meestal is dit uw hoofdactiviteit.

Bij de adresgegevens selecteert u het land en vult u de postcode, plaatsnaam en adres in.

Klik op de knop **Add new outlet** rechts op het scherm.

Als u klaar bent klikt u op de knop Continue.

U krijgt vervolgens een bevestiging te zien. Klik vervolgens op **CONFIRM**.

Add new outlet

Cancel ✕

Outlet details:

Outlet name:

Amsterdam magazijn

Business activity:

Telecommunication Equipment and Telephone Sales

Address:

Country of domicile:

Netherlands

ZIP / City:

1046 BV / AMSTERDAM

Address:

Vaalmuiden 3

Back

Confirm

Het verkooppunt is nu aangemaakt. U kunt nu terminals aan dit verkooppunt koppelen. Is uw terminal al gekoppeld aan een ander of geen verkooppunt dan dient u de terminal eerst te resetten en vervolgens opnieuw te activeren op het nieuwe verkooppunt.

Een terminal resetten

Op de terminal:

Zorg dat de terminal is verbonden met het internet.

Op de myPOS website:

Login via myPOS.eu en selecteer dan "Devices"

Lokaliseer in het overzicht 'All Devices' balk de terminal die u wilt resetten. U ziet nu de terminal met daaronder de Settings knop.

In het settings menu van de terminal kunt u een stukje naar beneden scrollen tot u de reset knop ziet.

Klik op "Reset".

myPOS *Helps my business grow.*



Model: D210



[Settings](#)

Terminal name:
Serial Number:
Billing descriptor:
Settlement account:
Transactions currency:
Outlet:
Status:



Model: D210
Transactions currency: EUR
Tariff: [View Tariff](#)
Outlet: n/a
Status: [Disable](#) | [Reset](#)

Er wordt dan een "Deactivation code" gegenereerd in het grijze veld.

Op de terminal:

Deze code kunt u invoeren op de terminal via de volgende toetsen:

D200/D210: F2 -> F2 -> (optioneel een 3e F2) -> 1 "Reset Device".

D210C/S920: Instellingen, volgende pagina -> 1 "Reset Device".

Voer daar de code in die op de website is gegenereerd en druk op de groene toets. Na enige momenten krijgt op de terminal de melding "Deactivation successfull"
Druk nu op een willekeurige toets om de terminal af te sluiten

Op de myPOS website:

Klik op de knop "I am ready with the POS reset"