


Universele leddimmer Mini



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2440 00 | 1 | 73,44 | 02 | 4010337031390 |

Kenmerken

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenelampen, elektronische trafo's voor halogeen- of ledlampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of ledlampen, HV-led- of spaarlampen.
- Montage in apparaatdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte afdekking.
- Bediening via neveneenheden.
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van LED.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- Minimale lichtsterkte instelbaar.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Gebruik met en zonder aansluiting neutrale geleider.

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz

Standby: max. 0,5 W

Aansluitvermogen bij 25 °C

- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 50 W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 100 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 50 W
- Gloeilampen: 20 tot 210 W
- HV-halogenen: 20 tot 210 W
- Gira Tronic-trafo's: 20 tot 210 W
- elektronische trafo met LV-led: Typ. 20 tot 50 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA
- gewikkelde trafo met LV-led: typ. 20 tot 50 VA

Neveneenheden

- Onverlichte mechanische drukcontacten: onbegrensd
- Basiselement voor neveneenheid 2-draads: onbegrensd

Kabellengte

- Neveneenheid: max. 100 m

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.

Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/18.

- Belasting: max. 100 m
- Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C
-

Aanwijzingen

- In principe is gebruik van de dimmer zonder aansluiting van de neutrale geleider mogelijk. Bij sommige LED- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter aansluiting van de neutrale geleider vereist.
 - Bij gebruik zonder neutrale geleider bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Gira Tronic-trafo s en gewikkelde trafo s 50 W.
 - In combinatie met vermogensopvoereenheden geen HV-led- of spaarlampen aansluiten.
 - Elektronische trafo s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
 - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
-

Afmetingen in mm

Ø 48 h 19,5
