

# marantz®

## SR6011

### 9.2 KANAL NETZWERK-AV-RECEIVER MIT BLUETOOTH UND WLAN



Tauchen Sie mit dem AV-Receiver SR6011 in atemberaubenden 3D-Surround-Sound ein. Der SR6011 glänzt mit Dolby Atmos und DTS:X Surround-Decoding. Für den mühelosen Genuss des immersiven 3D-Klangs ist der SR6011 mit einem 9 Kanal-Verstärker ausgestattet. Sie können also ohne externe Verstärker 7.1.2 und 5.1.4 3D-Konfigurationen aufbauen. Wenn Sie die Vorteile der 11.2 Kanal-Verarbeitung nutzen möchten, können Sie einfach einen externen 2 Kanal-Leistungsverstärker hinzufügen und die Konfiguration auf 7.1.4 erweitern, um u.a. auch Dolby Atmos oder DTS:X zu genießen. Wenn die integrierten Verstärker nicht für 3D-Audio verwendet werden, lassen sie sich zum Antreiben eines weiteren Lautsprecherpaares in einer zweiten Audiozone einsetzen. Dort kann dann eine andere Quelle als im Hauptraum wiedergegeben werden. Der SR6011 ist mit einer aktuellen leistungsstarken Videoeinheit ausgestattet. Alle 8 HDMI-Eingänge sind zudem mit modernen Inhalten von Ultra HD-Quellen kompatibel und unterstützen HDCP 2.2 sowie den Farbraum BT.2020 und HDR10.

#### Highlights

#### Ihre Vorteile

Diskreter 9-Kanal-Leistungsverstärker mit 185 Watt pro Kanal	Ausreichende Leistung, um große Räume mit dem bewährten Marantz-Klang zu beschallen
WLAN integriert mit Dual Band-Unterstützung (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher Funknetzichte
4K / 60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR10 und BT.2020	Zukunftssicherheit durch Unterstützung des aktuellen HDMI-Standards
8 HDMI-Eingänge (davon 1 vorne) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung, 2 HDMI-Ausgänge	Viele Eingänge für digitale Geräte, Fernseher und Beamer können parallel angesteuert werden
Analog/HDMI-Konvertierung und Upscaling von SD/HD auf 4K	Full HD- und Ultra HD-Videoqualität mit bestehenden DVDs und analogen Videoquellen
Dolby Atmos (bis 5.1.4 bzw. 7.1.4*) und DTS:X (bis 5.2.4 bzw. 7.2.4*), * mit separater 2-Kanal-Endstufe	Raumfüllender 3D-Sound mit Überkopfeffekten
AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Netzwerk-Audiostreaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV	Vollständiges High-Resolution-Audiostreaming
Audyssey MultEQ XT32, LFC, SubEQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Automatische Berechnung der perfekten Akustikeinstellungen für Ihren individuellen Raum
Farbcodierte Lautsprecheranschlüsse, Setup-Assistent, erweiterte Benutzeroberfläche (GUI), Marantz 2016 AVR Remote-App	Schnelle und einfache Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche in der klanglichen Performance
Erweiterte Mehrraumoptionen; 11.2 Kanal-Verarbeitung, RS232-Steuerung	Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik (CI) von Drittanbietern

www.marantz.de



# because music matters

## SR6011

### 9.2 KANAL NETZWERK-AV-RECEIVER MIT BLUETOOTH UND WLAN



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	SR6011
<b>MEHRKANAL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAX2	•
<b>NETZWERK / QUELLEN</b>	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	•
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
APP-Steuerung	Android/iOS/Kindle
Ethernet / WLAN	• / • (2 Antennen / 2,4/5 GHz)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
UKW- / MW-Tuner	• / •
Bluetooth	•
<b>HDMI</b>	
4K 60Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
HDMI Pass Through im Stand-by	•
3D Video Pass Through	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung	1080p, 4K 60/50Hz
<b>EINGÄNGE / AUSGÄNGE</b>	
<b>VIDEO</b>	
Composite In / Out	3+1 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 2

<b>AUDIO</b>			
Analog In / Out	5+1 / -		
Digital optisch In	2		
Digital koaxial In	2		
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 mit 11.2-Kanal-Signalverarbeitung)		
Audio-Zone Pre Out	•		
Subwoofer Out	2		
7.1 Multikanal-Eingang	•		
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>			
Anzahl der Endstufen	9		
Leistung pro Kanal			
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	185 W		
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanal	150 W		
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanal	110 W		
Signal-/Rauschabstand	102 dB		
<b>MERKMALE</b>			
Verfügbar in Schwarz/Silbergold	• / •		
Systemfernbedienung	RC025SR		
Leistungsaufnahme in Watt	680		
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...on/off) in Watt	50 / 80		
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)		
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 398 x 161		
Gewicht in kg	12,7		
<b>EAN</b>			
EU	SR6011/N1B	4951035058794	Schwarz
	SR6011/N1SG	4951035058800	Silber-Gold

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

\* Dieses Feature ist nicht in allen Ländern erhältlich.

\* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.