

Handleiding voor waterbestendige en oplaadbare training halsband

Artikelnummer 13.03.04

Bedankt voor het kiezen van de Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband. Onze missie is de welzijn van uw hond te garanderen door u de hulpmiddelen en technieken te bieden om uw hond succesvol te trainen.

Houdt de Engelse handleiding bij de hand voor afbeeldingen en icoontjes die niet in de Nederlandse handleiding staan.

Belangrijke veiligheid informatie

WAARSCHUWING!!!

Deze halsband is niet bedoeld voor agressieve honden. Gebruik de halsband niet als uw hond agressief is of agressief gedrag kan vertonen. Agressieve honden kunnen hun eigenaar of omstanders ernstig verwonden of doden. Bij twijfel of dit artikel wel geschikt is voor gebruik op uw hond kunt u het beste een dierenarts raadplegen.

LET OP.

Risico op huid beschadiging. Lees alstublieft de instructies in deze handleiding goed door. Het juiste gebruik van de halsband is belangrijk. Als de halsband te lang wordt gedragen of te strak wordt omgedaan bij de hond kan dit voor huidbeschadiging zorgen. Deze beschadiging kan bestaan uit het rood worden van de huid tot zweren.

- Vermijd dat de hond de halsband meer dan 12 uur per dag draagt.
- Indien mogelijk verzet de halsband elke 1 tot 2 uur.
- Controleer de druk van de halsband op uw hond, volg hiervoor de instructies in de handleiding.
- Bevestig geen lijn aan de elektrische halsband, dit zorgt voor onnodige extra druk op de contactpunten.
- Indien u een aparte halsband gebruikt voor het aanlijnen van de hond zorg er dan voor dat er geen onnodige druk op de elektronische halsband komt.
- Was de nek van de hond wekelijks en neem de contactpunten van de halsband af met een vochtige doek.
- Controleer het contactgebied op de huid van uw hond dagelijks voor tekenen van een uitslag of zweren.
- Indien u uitslag of zweren vindt staak dan het gebruik van de elektronische halsband tot de huid is hersteld.
- Houdt de uitslag (zweren) aan voor meer dan 48 uur neem dan contact op met uw dierenarts.

Deze stappen en de handleiding zullen u helpen om de halsband op een veilige en comfortabele manier om te doen bij uw hond. Miljoenen honden dragen een halsband met RVS contactpunten zonder enig ongemak. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de halsband. U zult merken dat na enige tijd uw hond gewend zal

The logo consists of the word "TECH66" in a bold, white, sans-serif font, centered within an orange banner that has a pointed bottom edge.

zijn aan de druk van de halsband. Indien uw hond al aan de halsband gewend is, niet aan de effecten ervan, dan kunt u wat minder strikt op deze voorschriften letten. Dit geldt niet voor het dagelijks controleren van de huid van uw hond.

TECH66

Inhoudsopgave

Onderdelen.....	4
Definitie toetsen.....	4
Hoe de Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband werkt.....	6
Handleiding.....	6
Klaarmaken van de afstandsbediening.....	6
Klaarmaken van de halsband ontvanger.....	6
Codificering tussen de afstandbediening en de ontvanger van de halsband.....	7
Testen Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband.....	7
Passend maken van de halsband.....	7
Aanrijgen van de halsband.....	7
Gebruikelijke onderhoud.....	7
F.A.Q. veel gestelde vragen.....	7
Probleem oplossen.....	7
Vind de beste intensiteit level voor uw hond.....	7
Gebruikelijke grote van verschillende honden.....	7
Gebruikelijk gewicht van honden.....	7

WAARSCHUWING

Laad de halsband op voor gebruik.

Indien u de afstandsbediening en de ontvanger gedurende een langere periode niet heeft gebruikt dient u beiden opnieuw op te laden. Het ideale uitgangspunt is om beiden minstens 1 keer per maand op te laden.

TECH66

Onderdelen

IS-PET998DB 1 for 1

Adjustable TPU Belt	Verstelbare riem
Resembling splitter cable	Splitter kabel
Charger	Oplader
USB Cable	USB kabel
Remote Transmitter	Afstandsbediening
Receiver Collar	Ontvangst kraag
2 sets Contact Points	2 sets contactpunten
Testing Bulb	Test lampje

IS-PET998DB 1 for 2

2 Adjustable TPU Belts	2 Verstelbare riemen
Resembling splitter cable	Splitter kabel
Charger	Oplader
USB Cable	USB kabel
Remote Transmitter	Afstandsbediening
2 Receiver Collars	2 Ontvangst kragen
4 sets Contact Points	4 sets contactpunten
Testing Bulb	Test lampje

Definitie toetsen

1. **Antenne:** verzend het signaal naar de ontvangst kraag.
2. **Led lamp:** deze lamp gaat aan als u op de Led licht knop drukt.
3. **LED indicatie:** deze lamp zal knipperen als de zender aan staat.
4. **LCD Scherm:**
 - 1-100 level
 - Statische modus: Druk in deze modus op de Y knop. De zender zal een schok signaal verzenden; druk op de omhoog/omlaag knop om de statische level aan te passen tussen de 1 en de 100
 - Vibratie modus: Druk in deze modus op de Y knop. De zender zal een vibratie signaal verzenden; druk op de omhoog/omlaag knop om de statische level aan te passen tussen de 1 en de 100
 - Geluids modus: Druk in deze modus op de Y knop. De zender zal een geluid signaal verzenden
 - Licht modus: Druk in deze modus op de Y knop, het groene LED lampje zal dan elke seconde oplichten, dit is handig om te zien waar uw hond zich bevindt.
 - Kanaal 1: selecteer dit kanaal om de codificering tussen de zender en een ontvanger te bewerkstelligen.
 - Kanaal 2: selecteer dit kanaal om de codificering tussen de zender en de tweede ontvanger te bewerkstelligen.
 - Lage batterij indicatie
5. **Omhoog/omlaag knop:** intensiteitsknop voor de vibratie en statische modus.
6. **Led licht knop:** als u op deze knop drukt dan gaat de LED lamp in de zender aan.
7. **Kanaal knop:** Druk op deze knop om te schakelen tussen de codificering van de zender en de 1^e ontvanger of tussen de zender en de 2^e ontvanger.

TECH66

8. **Lanceer knop:** Zodra u klaar bent met het kiezen van de modus waar u gebruik van wilt maken drukt u op deze knop om hem te bevestigen.
9. **Modus knop:** Met deze knop kunt u schakelen tussen de statische, vibratie, piep en led licht modus.
10. **Oplaad opening:** Hier kunt u de oplader bevestigen.
11. **Lithium batterij:** 3.7V 240 mAh LiP

On/Off/Codificering knop: ze de ontvanger aan of uit. Bij langdurig ingedrukt houden gaat u de codificering modus in.

Oplaad opening: Hier kunt u de ontvanger opladen

Rubberen afdekking (stop): hiermee dekt u de oplaad opening af.

Contactpunten: Brengen op een veilige manier de statische lading over.

A: Als de batterij aan het opladen is zal er een rode LED zichtbaar zijn, zodra de batterij volledig is opgeladen zal er een groene LED zichtbaar worden.

B: Als de zender in LED modus staat dan zal er een groen LED lampje om de seconde oplichten

C: In stand-by modus zal op de ontvanger om de 4 seconden een groen lampje oplichten.

D: Als u de ontvanger aan heeft gezet druk dan 5 seconden op de On/Off/Codificering knop om de codificering tijd in te gaan. De groene LED zal 10 seconden blijven knipperen om de codificering tijd aan te geven.

Kenmerken

1. Oplaadbare zender en ontvanger.
2. Waterbestendige ontvanger waardoor uw hond gewoon het water in kan.
3. 100 vibratie levels.
4. 100 statische levels.
5. De levels kunnen worden aangepast met een omhoog/omlaag knop.
6. In de geluids modus zal de ontvanger een geluid signaal afgeven.
7. In LED licht modus, zal er een groene LED worden geactiveerd die om de seconde oplicht.
8. Batterij besparing:
 - De ontvanger zal naar de stand-by modus schakelen als hij meer dan 5 minuten geen signaal krijgt. Elke beweging zal de ontvanger activeren.
 - De zender zal naar de slaap modus schakelen als er 2 minuten geen signaal wordt uitgezonden, na 5 minuten zal de zender in stand-by modus raken. Een druk op elke willekeurige knop, m.u.v. de LED licht knop, zal de zender weer activeren als hij in de slaap modus is. Hou de Mode knop 5 seconden ingedrukt om de zender uit de stand-by modus te halen.
9. Het systeem kan voor één of twee ontvangers worden gebruikt.
10. Twee paar metalen staafjes voor diverse vachtdiktes (kort/lang).

TECH66

Hoe de Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband werkt.

De Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband is een bewezen comfortabele en effectieve halsband voor honden tot 8 pond. Dit systeem helpt je bij het controleren en trainen van je hond binnen een afstand van 300 meter. Met een druk op de knop zendt de zender een signaal uit waarmee hij de ontvanger activeert. Het consistent en correct gebruik van de Petrainer zal incorrect gedrag van uw hond tegen gaan. De hond wordt gecorrigeerd en zal leren te luisteren naar de opdrachten die u geeft.

Belangrijk: De Petrainer heeft een bereik van 300 meter. Het bereik kan variëren afhankelijk van hoe u de zender vast houdt. Hou de zender in een horizontale positie met uitgestrekte arm voor een optimaal bereik. Het terrein waar u zich begeeft kan ook van invloed zijn op het bereik, denk hierbij aan de begroeiing, het weer en signalen van andere apparaten.

Handleiding

Stap 1: Klaarmaken van de zender

Opladen van de zender

1. Bevestig de oplader aan de zender
2. Steek de oplader in een stopcontact.
3. Het rode lampje zal gaan branden op de zender.
4. Laad de zender minstens 6 uur op als u hem voor het eerst oplaad.
5. Als de zender volledig is opgeladen zal het rode lampje uitgaan.

Indicator batterij bijna leeg: Er zal een symbool van een batterij met een kruis erdoorheen rechts onderin het LCD verschijnen.

Hoe de zender te gebruiken

1. Om de zender aan of uit te zetten houd de Mode knop 5 seconden ingedrukt.
2. Schakel tussen de verschillende modussen door op de Mode knop te drukken, het icoon in het beeldscherm zal schakelen tussen de icoontjes die staan aangegeven in de Engelse handleiding.
3. Druk op de omhoog/omlaag knop om te schakelen tussen de diverse vibratie en statische levels.
4. Kies een van de twee kanalen voor 1 of 2 ontvangers.
5. De zender zal in stand-by modus gaan als hij 2 minuten niet wordt gebruikt en zal zich uitschakelen na 5 minuten.
6. Als de zender in stand-by modus is kunt u elke willekeurige knop indrukken, m.u.v. de LED licht knop, en de zender zal weer aan gaan. Is de zender uit hou dan de Mode knop 5 seconden ingedrukt om hem weer aan te zetten.

Stap 2: Klaarmaken van de halsband ontvanger

Opladen van de ontvanger

1. Om de ontvanger aan te zetten drukt u op de on/off knop. Na een korte piep toon gaat de groene LED aan, deze zal om de 4 seconden knipperen, de ontvanger is nu in actieve modus.
2. Haal de rubberen stop van de oplaad opening af en verbind de oplader en de ontvanger met elkaar.
3. Steek de oplader in een stopcontact.
4. De rode LED zal aan gaan (A).
5. Laad de ontvanger bij de eerste keer opladen minimaal 6 uur op.

The logo for TECH66, featuring the word "TECH66" in a bold, white, sans-serif font. The text is centered within an orange banner that has a pointed bottom edge, resembling a ribbon or a stylized flag.

6. Zodra de ontvanger volledig is opgeladen zal de rode LED uitgaan en zal er een groene LED aan gaan (B).
7. Plaats de rubberen stop weer op de oplaad opening als u de oplader uit de ontvanger heeft gehaald. Dit is om de oplaad opening stofvrij te houden.
8. Als de batterij van de ontvanger moet worden opgeladen dan zal de ontvanger 20 seconden lang een pieptoon afgeven.
LET OP: controleer voordat u de ontvanger gaat gebruiken of deze moet worden opgeladen. Als u de ontvanger aan zet en u hoort 20 seconden lang een pieptoon dan moet de ontvanger worden opgeladen.

[Stap 3: Codificering tussen de zender en de ontvanger van de halsband](#)

[Testen Petrainer oplaadbare en waterbestendige trainings halsband](#)

[Passend maken van de halsband](#)

[Aanrijgen van de halsband](#)

[Gebruikelijke onderhoud](#)

[F.A.Q. veel gestelde vragen](#)

[Probleem oplossen](#)

[Vind de beste intensiteit level voor uw hond](#)

[Gebruikelijke grote van verschillende honden](#)

[Gebruikelijk gewicht van honden](#)

Bron: Tech66.nl